

●製品の特徴

高輝度ハイパワーLEDを搭載したハイスpek演出LEDウォッシャー。オートプリセットモードやDMXモードを搭載し、コントローラーが無くても使用できるほか、専用プラットフォームで開発された本格派プロフェッショナルシリーズです。

●おもな仕様

- 1: DMX512コントロールモード
- 2: 本体制御モード
多彩なプリセットモード
- 3: 静音設計
- 4: アルミニウム合金ボディ

●同梱物

- 1: 本体
- 2: 電源ケーブル
- 3: 3心→2芯変換プラグ
- 4: 専用ブラケット
- 5: 取扱説明書

本製品は壁や床、天井などの面に対し、その一面を染める照明に適しております。単体での演出やDMX制御でも演出可能であり、コンパクトでも多彩で本格的な演出が可能なプロ演出ウォッシャー照明です。初めての方でも手軽に操作でき、照明効果はプロレベルの性能を発揮する、とても優れた演出照明機材ですので、正しい設置と操作で末永くご使用頂けますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
※取扱説明書は英文・日本語・ダウンロードのいずれかの場合が御座います。

●製品の概要

- 1: LEDフルカラー (RGBW)
- 2: 高輝度ハイパワー4in1LED/RGBW8W×16個
- 3: 消費電力[最大]: 128W
- 4: 環境使用可能温度: 0度~40度
- 5: 390(438)×95×100(mm)/3.5kg
- 6: 屋内仕様 (水が掛かる場所や高湿度の場所などは避けて下さい)

●製品の使い方

本体のメニューボタンを押してDMX制御と本体制御を、順番にお選び頂けます。

●DMXモード「d001」

8chによるDMX512モード

●その他モード

- ・各種エフェクトモード3種類×100段階
※順番に「CC」「CP」「de」
- ・音楽モード
※音楽などの特定の周波数帯に反応して動きや光りが変化します。
- ・単色モード
色の変化と明るさ100段階調整

※DMX512モードでの使用には専用コントローラーが必要です。複数台でのDMXコントローラーのセットアップには知識を有した方や販売店にご相談ください。
※DMXケーブルは110Ωの専用ケーブルをお薦めします。信号線のトラブルによる操作不能は故障ではありません。(バグリなど)

●製品の使い方

●DMXマニュアル

本体のデジタルパネルをDMXモード「d001」に設定して別途DMXコントローラーで操作して頂きます。

チャンネル	設定数値	モード
1	0-255	シャッター OPEN/CLOSE
2	0-255	ストロボ (フラッシュ)
3	0-255	オートモード
4	0-255	オートモードスピード調整
5	0-255	赤色
6	0-255	緑色
7	0-255	青色
8	0-255	白色

※製品の改良の為、予告無くDMX仕様が変更になる場合が御座います。

●おねがい

●本体に貼りつけてあるシリアルナンバーは剥がさないでください。剥がされると製品保証対象外となります。また、本説明書と保証書の注意書きと合わせて御確認頂き、正しい使用方法でご使用頂きますようお願い申し上げます。

●専用ブラケットは取外し可能です。また、本製品を吊り下げて設置及び使用頂く時には専用ブラケットを二つ以上を使用して二点吊りで設置頂くほか、セーフティーケーブル(別売)を正確に必ず取り付け下さい、セーフティーケーブルはたるみがないように取り付けてください。

●製品の機能などは改良のため変更されている場合があります。そのため、技術的なデータおよび製品の図面・写真が実際と異なる場合があります。

●定期清掃のお願い

※レンズ面の汚れがひどい場合、光源からの光が乱反射して内部の熱が高温になりLED素子を痛める可能性が有ります。その結果、本来の寿命を維持できないばかりか火災や故障の原因となりますので、最低でも1ヶ月に1度は表面の清掃をお願いします。薄めた中性洗剤をやわらかい布に含ませて汚れを拭き取ってください。また一年に一回は演出照明技術者による点検をお願いします。なお天井や頭上に設置されている場合には取付箇所等のゆりなどの点検を一ヶ月に一度お願いします。(点検期間は適正取付・使用時)